

XORO HMT 420 (SAT100371)

WLAN-Internet Radio, FM- und DAB-Sendersimulation, DLNA, Wecker, Wetter Station, USB



- Empfängt mehr als 27.000 Internet-Radiosender
- FM- und DAB-Sendersimulation
- Klangstarke Lautsprecher
- Ausgangsleistung: 2 x 2 Watt (RMS 10% THD)
- 5.200 Wetterstationen (über 400 in Deutschland)
- 8 verschiedene Schlafklänge
- Senderverwaltung
- Anzeige von ID3 Tags bei Wiedergabe von MP3 Titeln
- Unterstützte Formate: WMA, MP3, AAC, AAC+, FLAC, WAV
- Integrierte USB-Ladestation für Smartphone, eBook-Reader u.v.m.: 5 V / 500 mA
- Großes, vollgrafisches Farb-TFT-Display mit 6,09 cm / 2,4" und dimmbarer Beleuchtung
- WiFi-kompatibel: WLAN IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
- Verschlüsselung: unterstützt WEP, WPA, WPA2 und WPS
- Einfache Bedienung über 4 Tasten + 1 Drehregler

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	DC 5V/1.5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	Max.: 7.5W Standby: 0.06W
Abmessung:	278 x 95 x 110 mm
Gewicht:	580 g

Bildschirm

Display-Typ:	2.4 Zoll farbiges vollgrafisches LCD-Display
--------------	--

Anschlüsse

Daten:	1 x USB Anschluss
Audio:	1 x Line Out Anschluss

Lautsprecher

Leistung: 2 x 2 Watt

Netzwerkanschlüsse

WLAN: WiFi IEEE 802.11 b/g /n
Frequenzband 2.4GHz (2412-2462MHz)
max. Sendeleistung unter 20dBm

Dateiformate

Audio: MP3, WMA, FLAC, WAV

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0° - 40° C
Feuchtigkeit: unter 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP: 353 x 133 x 142 mm
Gewicht OVP: 0.85 Kg
Exportkartonmaße: 426 x 306 x 371 mm
Exportkartongewicht: 5.5 Kg
Verpackungseinheit: 6 Stk.
EAN: 4260427613597
Artikel Nummer: SAT100371

Lieferumfang

enthalten sind: XORO HMT 420
Netzteil
Bedienungsanleitung